Données

Supports d'enregistrement

Carte SD (512 Mo à 2 Go)

Carte SDHC (4 Go à 32 Go)

Système de fichiers

Carte SD (512 Mo à 2 Go) : FAT16

Carte SDHC (4 Go à 32 Go) : FAT32

Valeurs d'entrée/sortie

Entrée/sortie audio analogique

Prises d'entrée INPUT A à H

- **Type XLR (symétrique)**

Connecteur : XLR-3-31
(1 : masse, 2 : point chaud, 3 : point froid)

Impédance d'entrée : 2,4 kΩ

Niveau d'entrée nominal : -14 dBu

Niveau d'entrée maximal : +2 dBu

- **Jack standard (symétrique)**

Connecteur : jack 6,35 mm 3 points (TRS)

Impédance d'entrée :

Supérieure à 22 kΩ

1 MΩ (INPUT H uniquement, quand le sélecteur **LINE-GUITAR** est réglé sur **GUITAR**)

Niveau d'entrée nominal : +4 dBu

Niveau d'entrée maximal : +20 dBu

Prise STEREO OUT

Connecteur : RCA

Niveau de sortie nominal : -10 dBV

Niveau de sortie maximal : +6 dBV

Impédance de sortie : 200 Ω

Prise EFFECT SENDS

Connecteur : jack 6,35 mm 2 points (TS)

Niveau de sortie nominal : -10 dBV

Niveau de sortie maximal : +6 dBV

Impédance de sortie : 200 Ω

Prise MONITOR OUT

Connecteur : jack 6,35 mm 3 points (TRS)

Niveau de sortie nominal : -2 dBu

Niveau de sortie maximal : +14 dBu

Impédance de sortie : 200 Ω

Prise PHONES

Connecteur : jack 6,35 mm stéréo

Niveau de sortie maximal : 70 mW + 70 mW ou plus
(DHT+B 0,1 % ou moins, charge de 32 Ω)

Valeurs d'entrée/sortie de commande

Entrée MIDI (MIDI IN)

Connecteur : DIN 5 broches

Format : format MIDI standard

Sortie MIDI (MIDI OUT)

Connecteur : DIN 5 broches

Format : format MIDI standard

Port USB

Connecteur : USB 4 broches, type mini-B

Format : classe de périphériques de stockage de masse, USB 2.0 haute vitesse

Prise REMOTE

Connecteur : mini-jack 2,5 mm 3 points (TRS)

Performances audio

Réponse en fréquence

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/ MONITOR OUT : 20 Hz à 20 kHz, +1 dB/-1 dB

Distorsion

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/ MONITOR OUT : 0,01% ou moins

Rapport signal/bruit

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/ MONITOR OUT : 90 dB ou plus

Systèmes d'exploitation requis

Voir le site internet TASCAM (**http://tascam.com/**) pour des informations actualisées sur la compatibilité des systèmes d'exploitation (OS).

Windows

Pentium 300 MHz ou plus rapide

128 Mo ou plus de mémoire

Port USB (USB 2.0 recommandé)

Macintosh

Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz ou plus rapide

64 Mo ou plus de mémoire

Port USB (USB 2.0 recommandé)

Contrôleur hôte USB recommandé

Jeu de composants Intel

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows : Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Macintosh : Mac OS X 10.2 ou ultérieur

Générales

Alimentation électrique

Adaptateur secteur (PS-1225L TASCAM)

Consommation électrique

12 W (alimentation fantôme en service)

Dimensions

514 x 104 x 340 mm (largeur x hauteur x profondeur, hors protrusions)


Poids


6,2 kg

Plage de température de fonctionnement

5 à 35 °C

Dessin avec cotes





* Les illustrations de ce mode d'emploi peuvent différer du produit réel.

* Caractéristiques et apparence peuvent être changées sans préavis en vue d'améliorer le produit.

Ratings

Recording media

SD card (512 MB to 2 GB)

SDHC card (4 GB to 32 GB)

File system

SD card (512 MB to 2 GB) : FAT16

SDHC card (4 GB to 32 GB) : FAT32

Input/output ratings

Analog audio input/output ratings

INPUT A to H jack

- **XLR type (Balanced)**

Connector: XLR-3-31 (1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD)

Input impedance: 2.4 kΩ

Rated input level: –14 dBu

Maximum input level: +2 dBu

- **Standard jack type (Balanced)**

Connector: 6.3 mm (1/4") TRS standard jack

Input impedance:

Above 22 kΩ

1 MΩ (INPUT H only, when **LINE-GUITAR** switch is set to **GUITAR**)

Rated input level: +4 dBu

Maximum input level: +20 dBu

STEREO OUT jack

Connector: RCA pin jack

Rated output level: –10 dBV

Maximum output level: +6 dBV

Output impedance: 200 Ω

EFFECT SENDS jack

Connector: 6.3 mm (1/4") TS standard jack

Rated output level: –10 dBV

Maximum output level: +6 dBV

Output impedance: 200 Ω

MONITOR OUT jack

Connector: 6.3 mm (1/4") TRS standard jack

Rated output level: –2 dBu

Maximum output level: +14 dBu

Output impedance: 200 Ω

PHONES jack

Connector: 6.3 mm stereo jack

Maximum output level: 70 mW+70 mW or more

(THD+N 0.1% or less, 32 Ω load)

Control input/output ratings

MIDI input (MIDI IN)

Connector: 5-pin DIN

Format: Standard MIDI format

MIDI output (MIDI OUT)

Connector: 5-pin DIN

Format: Standard MIDI format

USB port

Connector: USB 4-pin mini-B type

Format: Mass Storage Class USB 2.0 HIGH SPEED

REMOTE jack

Connector: 2.5 mm TRS jack

Audio performance

Frequency response

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/ MONITOR OUT: 20 Hz to 20 kHz, +1 dB/–1 dB

Distortion

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/ MONITOR OUT: 0.01% or less

S/N ratio

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/ MONITOR OUT: 90 dB or more

Operating requirements

See the TASCAM website (**http://www.tascam.com/**) for updated information about OS compatibility.

Windows

Pentium 300 MHz or faster

128 MB or more memory

USB port (USB 2.0 recommended)

Macintosh

Power PC, iMac, G3, G4 266 MHz or faster

64 MB or more memory

USB port (USB 2.0 recommended)

Recommended USB host controller

Intel chipset

Supported OS

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Macintosh: Mac OS X 10.2 or later

General

Power supply

AC adapter (TASCAM PS-1225L)

Power consumption

12 W (Phantom power ON)

Dimensions

514 x 104 x 340 mm (Width x Height x Depth, excluding projections)


Weight


6.2 kg/13.67 lb

Operating temperature range

5 to 35ºC/41 to 95ºF

Dimensional drawings





* Illustrations in this manual may differ from the actual product.

* In order to improve the product, specifications and appearance could be changed without prior notice.